Vodafone Super WiFi Beüzemelési útmutató

Together we can



Ha **D3.1 Wi-Fi** (Arris/Commscope) modemed van, a **4.** oldalon, ha **standard** modemed van, az **5.** oldalon találod a hozzájuk tartozó útmutatókat.



10 perc

Dugd a hálózati kábel csatlakozóját a Super WiFi eszköz(ök) képen megjelölt aljzatába. Kapcsold a POWER kapcsolót ON (benyomott) állásba, majd a hálózati adapter(ek) villás végét dugd az elektromos aljzat(ok)ba. Maximum 5–10 perc elteltével az eszköz(ök) készen állnak a beállítások elvégzéséhez.



Az eszközök párosításához a D3.1 (Arris / Commscope) modemeden keresd meg a WPS gombot, majd tartsd lenyomva 3 másodpercig. Ezután a Super WiFi eszközöket is a készülék elején található WPS gomb 3 másodpercig történő lenyomásával tudod egyesével párosítani. Fontos, hogy a párosítás során az eszközök max. 3 méter távolságra legyenek a modemtől. Párosítás után a Super WiFi jelerősítők szabadon elhelyezhetők 6-12 méter távolságon belül a modemtől, illetve egymástól. A párosítást egyesével kell elvégezned az egyes Super WiFi jelerősítőkön a WPS gomb segítségével. A modemed és a hálózatod beállításai nem változnak, a Super WiFi segítségével jóval nagyobb hatótávolságot érhetsz el bármilyen hálózati módosítás nélkül. Ha mégis szerkeszteni szeretnél bizonyos beállításokat, akkor azt a modem beállításaiban tudod elvégezni a webes felületen keresztül, a http://192.168.0.1 címen.



| ()

ELSŐDLEGES SUPER WIFI ESZKÖZ

Párosítsd a D3.1 (Arris/Commscope) modemed a Super WiFi-vel

Kérjük, hogy az internet kábelt mindig a Super WiFi eszköz LAN 1 es csatlakozójához csatlakoztasd! Ha több Super WiFi eszközt is szeretnél csatlakoztatni a hálózathoz, a további kiegészítő eszközöket nem kell majd kábellel a Wi-Fi modemhez kötnöd, mert azok vezeték nélkül csatlakoznak majd az elsődleges Super WiFi jelerősítőhöz. A Super WiFi eszközök közül bármelyiket kiválaszthatod elsődleges eszköznek, nem kell ügyelned azok szegmentálására. A vezeték nélküli párosítás menetéről a 7. oldalon írunk részletesen.



A Super WiFi standard modemek esetén nem klónozza le automatikusan a modemed vezeték nélküli beállításait. Ezért kérjük, hogy a Super WiFi alkalmazás letöltése után állítsd be a WiFi hálózatot az alkalmazásban. Az alkalmazás lépésről lépésre végigvezet a telepítési folyamaton és rengeteg praktikus tanáccsal segít a jelerősítők elhelyezésében.



Beállítás standard modemmel

Több Super WiFi eszköz manuális csatlakoztatása:

- Nyomd meg a WPS gombot az elsődleges Super WiFi eszközön;
- Ezt követően **nyomd meg** a csatlakoztatni **kívánt további Super WiFi eszközön is** a WPS gombot (20 másodpercen belül).
- Ezt követően nyomd meg a csatlakoztatni kívánt másik Super WiFi eszközön is a WPS gombot (20 másodpercen belül). A WPS párosítást az összes jelerősítő esetén egyesével kell elvégezned, melyben az applikáció is segít.



<u>/!</u>\

Fontos, hogy a Super WiFi eszközök egymástól való távolsága a párosítás során ne haladja meg a 3 métert! A párosítás ideje alatt az eszközök elején lévő LED villogni kezd. A párosítás akkor ér véget, ha LED folyamatos fénnyel világít mindegyik eszközön. A párosítást mindig az egymáshoz legközelebbi eszközökön kell elvégezni. A párosítási folyamat végeztével a Super WiFi eszközt át kell helyezni a lakás egy távolabbi pontjára, oda ahol növelni szeretnéd a WiFi lefedettséget.

Super WiFi LED jelzések

LED állapota	Jelentése és javasolt lépések
A LED nem világít	A készülék ki van kapcsolva.
	Győződj meg arról, hogy a hátoldalon lévő bekapcsológomb be van nyomva és a készülék csatlakoztatva van a tápegységhez.
Lassan fehéren villog	Bekapcsolás, rendszerindítás.
$\bigcirc \bullet \bigcirc \bullet$	Nem igényel beavatkozást. Ha az eszköz éppen be volt kapcsolva, kérjük, várj legalább 2 percet, amíg az eszköz elindul.
	Ha a LED fény több mint 2 percig ebben az állapotban marad, fordulj a Vodafone ügyfélszolgálatához.
Lassan kéken villog	A jelerősítő nincs konfigurálva: Az eszköz nincs beállítva és nem csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz.
	Állítsd be az extendert a Super WiFi alkalmazás segítségével (standard modem esetén) vagy D3.1 modem esetén manuálisan, az extender és a router WPS gombjainak megnyomásával.
Zölden világít	A jelerősítő megfelelően be van állítva és a Wi-Fi hálózatra is csatlakozik.
	Nem igényel beavatkozást.
Pirosan világít	Gyenge a kapcsolat a jelerősítők között.
	Vidd közelebb az eszközt egy másik Super WiFi jelerősítőhöz vagy a routerhez.
Kéken világít	Firmware frissítés folyamatban.
	Nem igényel beavatkozást. Amint befejezi a frissítést, a jelerősítő újraindul.
Gyorsan Fehéren villog	A gyári beállítások visszaállítása folyamatban van.
$\bigcirc \blacksquare \bigcirc \blacksquare \bigcirc \blacksquare \bigcirc$	Nem igényel beavatkozást. A gyári beállítások visszaállítása után várj legalább 2 percet, amíg az eszköz elindul.

Super WiFi LED jelzések

LED állapota	Jelentése és javasolt lépések
Zölden villog	Meg kell várni, amíg a jelerősítő konfigurálása megtörténik, kapcsolatot létesít a többi Super WiFi eszközzel és elvégzi a szükséges beállításokat.
	Az eszköz a vezeték nélküli mesh hálózat része, de nem találja a mesh partnereit.
Pirosan villog	Javasolt teendők:
	 Győződj meg arról, hogy a vezeték nélküli mesh hálózat részét képező többi eszköz(ök) be vannak kapcsolva, és elég közel vannak a csatlakozáshoz. Győződj meg arról, hogy a Wi-Fi időzítő funkció nincs engedélyezve a Super WiFi alkalmazásban (standard modem esetén) vagy a router felhasználói felületén keresztül.
	 Ha a probléma továbbra is fennáll, próbáljd meg újraindítani az eszközt.
	3) Ha a jelerősítő Ethernet kábellel csatlakozik, ellenőrizd, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva, és hogy az Ethernet kábel nem-e sérült.
	 Ellenőrizd a hosszabbító hőmérsékletét. Ne tedd forró felületekre, például más elektronikus eszközökre.
	Győződj meg arról, hogy a jelerősítő szabadon, hőforrástól és közvetlen napfénytől távol van.
Nagyon gyorsan villog zölden	Az eszköz nincs megfelelően aktiválva és/vagy nem lehetett telepíteni.
Gyorsan villog pirosan és zölden	Ellenőrizd, hogy nincs-e akadály a router és a jelerősítő között. Az eszközök megfelelő elhelyezése esetén a LED folyamatos zöld fényre vált.

